

Cortec-sähkölaitteiden suojaustuotteet

CORTEC VpCI – 105 EMITTERI



Tuotekuvaus

Cortec VpCI-105 emitteri on ainutlaatuinen, patentoitu, liimattava vaahtomuovikapseli sähkölaitteiden korroosionestoon. VpCI – 105 suojauskyky on 150 l. VpCI – 105 luovuttaa korroosionestoainetta kaasumaisessa muodossa, joka tiivistyy suojattavan metallin pinnalle muodostaen korroosiota estävän molekyylikerroksen. VpCI – 105 antaa pitkäaikaisen suojan (2 vuotta) myös vaikeissa olosuhteissa, antaen suojan suolaa, kosteutta, ilmansaasteita, H₂O ja SO₂ vastaan.

Tärkeimmät edut

- Taloudellinen käyttää
- Erittäin helppo asentaa
- Antaa jatkuvan 24 kuukauden suojan
- Tehokas saastuneissa ja kosteissa olosuhteissa
- Ei vaikuta sähköisiin, optisiin tai mekaanisiin ominaisuuksiin
- Monimetallisuojaus
- Ei tarvitse poistaa
- Suojaa käytön ja varastoinnin aikana
- Myrkytön ja helppo käsitellä, FDA ja USDA hyväksyntä
- Tehokas, tilaa säästävä ja huomaamaton emitteri
- Ei sisällä nitriittejä, silikoneja tai fosfaatteja
- Ei suihkutusta, pyyhkimistä tai kastamista
- VOC 0, täyttää Etelä – Kalifornian Clean Air Act:in ja muut paikalliset vaatimukset
- NSN #6850 – 01 – 406 – 2060
- Täyttää MIL I – 22110 C
- RoHS listattu

Cortec-sähkölaitteiden suojaustuotteet

CORTEC VpCI – 105 EMITTERI

Tavallisimmat sovellukset

VpCI – 105 emitteriä voidaan käyttää tehokkaasti kaikkiin käytössä oleviin pakattuihin ja varastoituihin sähkölaitteisiin, navigointilaitteisiin, avaruusteknologiaan laitteisiin, sähkömoottoreihin, katkaisimiin, sulakerasioihin, lääketieteen laitteisiin, sähköjohdotuksiin, jakorasioihin, mittalaitteisiin, telekommunikaatiovälineisiin ja kauko-ohjattaviin elektronisiin laitteisiin.

Käyttö

VpCI – 105 on erittäin yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen asentaa. Emitteri tulisi asentaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluiten ennen kuljetusta. Yksinkertaisesti valitse tila missä tahansa suljetussa paikassa, jossa korroosiosuoja olisi hyödyllinen. Tarkista, että suojattavan tuotteen asennuspinta on puhdas. Ota pois tarrasuoja emitterin pohjasta ja kiinnitä emitteri puhdistetulle pinnalle. VpCI – 105 voidaan asentaa mihin tahansa asentoon. 150litraa suurempiin tiloihin asenna useampi emitteri tai valitse seuraava koko emitterituotesarjasta. Mikäli tila ei ole täysin tiivis tai laitteessa on ilmanvaihto, suojausaika on lyhyempi kuin 24 kk. Laitehuoltojen yhteydessä vaihda emitteri uuteen tai sumuta ElectriCorr 238 suojattavaan tilaan (mikäli suojausaikaa on vielä jäljellä). Kirjoita asennuspäivämäärä tarraan ja liimaa se emitterin viereen.

Tuotetiedot

Cortec VpCI – 105 emitteri

Vakiokoko:	Muoviemitteri tarttuvalla taustalla halkaisija 58 mm, korkeus 20 mm
Suojaus:	150 l
Pakkauskoko:	20 kpl / laatikko, yksittäinpakattuna

Vain teolliseen käyttötarkoitukseen
Estettävä tuotteen joutuminen lasten käsiin
Säilytettävä omassa pakkauksessaan
Lue käyttöohjeet ennen käyttöönottoa